

MW1-HMC 头戴式话筒



- ▶ 可以选用 **MW1-LTX-Fx** 腰包式发射机
- ▶ 既舒适又轻便
- ▶ 采用全指向性拾音模式的微型电容话筒
- ▶ 不会产生近讲效应

用户可以选用此头戴式话筒，并连接至 MW1-LTX-Fx 腰包式发射机。

轻便耐用的挂绳不但牢固，而且佩戴舒适。整合的排水圈可以防止话筒头受潮（汗液），确保更长的使用寿命。

标配附件包括一个便携包和两个防风罩。

基本功能

操作

由于采用全指向性拾音模式，此话筒可以定位在靠近发言人嘴部的不显眼位置。

互连组件

- 小型 XLR(超小型 QG)

附件

数量	组件
1	MW1-HMC 头戴式话筒
1	便携包
2	风挡

技术规格

电气指标

电源	由 MW1-LTX-Fx 腰包式发射机供电
换能器	电容式
指向性	全指向性
频率范围	60 至 15000 Hz
灵敏度	10 mV/Pa
最大 SPL(1% THD)	130 dB(SPL)
阻抗	2200 欧姆 ± 30%

机械指标

尺寸(高 x 宽)	160 x 140 毫米(6.30 x 5.514 英寸)
颜色	碳黑色和白色
重量	32 克(0.07 磅)
电缆长度	1.45 米(4.76 英尺)

环境要求

操作温度	-25°C 至 +55°C(-13°F 至 +131°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95%

订购信息

MW1-HMC 头戴式话筒 **MW1-HMC**
采用全指向性拾音模式的微型电容话筒

硬件附件

MW1-LTX-F2 UHF 超高频无线腰包式发射机 **MW1-LTX-F2**
频率范围 852 至 876 MHz

MW1-LTX-F1 UHF 超高频无线腰包式发射机 **MW1-LTX-F1**
频率范围 790 至 814 MHz

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by