

PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板



- ▶ 可用于所有斑丽“易”系列 (PLE) 混合放大器
- ▶ 远程选择三路音乐源输入
- ▶ 远程区域选择
- ▶ 博世音量控件的最佳伴侣
- ▶ 能以菊花链形式连接多块墙装控制面板
- ▶ 通过斑丽系统供电

斑丽 PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板用于远程选择音乐源，以及激活或禁用斑丽 PLE 音频混合器或混合放大器的相应区域。

EMC 辐射	符合 EN 55103-1 标准
EMC 抗扰	符合 EN 55103-2 标准

基本功能

远程区域和输入源控制

通过选择相应的开关，可以远程控制两个区域以及三路音乐源输入。

指示灯

每个区域及所选音乐源的“开”状态由 LED 指示灯指明。

连接和设置

通过使用 CAT-5 电缆和 RJ-45 连接器，用户可以轻松快捷地将 PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板连接到 PLE 系列混合器或混合放大器。不需要进行设置。

菊花链/远程位置

最多能以菊花链形式连接四块 PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板，以便远程控制 PLE 系列的混合器或混合放大器。

安装/配置

墙装控制面板通过带 RJ-45 连接器的标准 CAT-5 电缆连接到混合器或混合放大器。最大电缆长度是 200 米。音量控制器的设计和颜色可以完美融入任何室内场合。此外，在设计过程中，还针对安装简易性、操作方便性和可靠性进行了优化。外观可以与博世扬声器的音量控件相互匹配。

墙装控制面板上的按钮与斑丽混合器前面板上的对应按钮具有相同的功能。

附件

1	PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板
1	快速参考卡

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

电源

电压范围	5 VDC , 由连接的放大器提供
------	-------------------

功耗(典型)	<50 mA
----------	--------

连接器

至(混合) 放大器	1 个 RJ-45
-------------	-----------

环路	1 个 RJ-45
----	-----------

机械指标

尺寸(高 x 宽 x 深)	87 x 87 x 21 毫米 (3.43 x 3.43 x 0.83 英寸)
-----------------	--

重量	约 0.35 千克(0.77 磅)
----	---------------------

颜色	白色
----	----

标签文字颜色	银白色
--------	-----

环境要求

操作温度	-10 °C 至 +55 °C(14 °F 至 +131 °F)
------	------------------------------------

存储温度	-40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 +158 °F)
------	-------------------------------------

相对湿度	<95%
------	------

订购信息

PLE-WP3S2Z-EU 墙装控制面板

PLE-WP3S2Z-EU

远程选择音乐源，以及激活或禁用斑丽 PLE 音频混合器或混合放大器的相应区域。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by