

DS7447V3-CHI 中文字符键盘

cn.boschsecurity.com



- ▶ 双行 LCD 显示屏包含防区、用户和区域名称
- ▶ 汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指示
- ▶ (布防)/报警、布防就绪、电源和火警指示灯均清晰可见
- ▶ 自锁式底座，易于安装

DS7447V3-CHI 中文键盘是 Option 总线兼容设备。每个键盘均具有用户可调整的选项，包括音量和亮度。DS7447V3-CHI 可针对所有防区显示两行系统消息。对报警主机进行本地编程时，需要使用此键盘。

基本功能

键盘使用文字、数字和符号来显示安防系统的状态。当发生多个事件时，键盘会按优先级显示每个事件。每个键盘均有 10 个数字键和 13 个功能键。在按下这些键时，会接通键盘背光并发出按键音（短的哔声）。功能键包括可编程功能键和用于通过单次按键来触发布防和旁路的键。

可调节音量和亮度
允许用户通过简单的按键来调节非报警音量、显示屏亮度和显示屏对比度。

状态指示灯
键盘上的状态指示灯可让用户迅速看到并了解系统状态。

✓	系统已准备好进行布防。
🔒	系统已布防。
⚠️	指示存在故障状况。

🔥	指示存在火警。
🔌	指示系统电源正常。

安装/配置

安装注意事项
安装于室内干燥处。

Option 总线接口
兼容的控制主机通过四线连接向键盘提供电力和数据通信。

外壳和布线
滑动自锁式外壳内置气泡水平仪，并配备了定制的无间隙、提升门式接线端子，让安装更加方便。

附件

数量	组件
1	键盘
1	硬件包
1	安装指南

技术规格

特性

尺寸	158 毫米 x 120 毫米 x 26 毫米
重量	0.32 千克
材料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS) 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
显示屏窗口	双行显示屏
指示灯	发光按键 状态指示灯 警告和指示音

环境要求

相对湿度	在+32°C 时介于 5%至 94%之间, 无凝结
温度 (工作)	0°C 至 +50°C

电源要求

电流	待机电流: 65 mA 报警电流: 100 mA
电压 (输入)	额定 12 VDC

布线

端子接线尺寸	1.02 毫米至 0.65 毫米
Option 总线布线	最大距离 - 导线尺寸 (仅非屏蔽导线) : 305 米 - 0.65 毫米

兼容性

报警主机	DS7400XI-CHI IP7400XI-CHI IP7408XI-CHI
------	--

订购信息

DS7447V3-CHI 中文字符键盘

Option 总线; 中文字符显示屏提供音量控制、显示屏亮度控制和 3 个可编程紧急按键。

订购号 **DS7447V3-CHI**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 203 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
cn.boschsecurity.com

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
16886898827 | zh-CHS, V1, 20. 十月 2014