

## LBB 1957/00 斑丽语音报警键盘



- ▶ 7 个区域选择键
- ▶ 用于区域选择的 LED 指示
- ▶ 一共可以连接多达 8 个键盘

此键盘是 LBB 1956/00 斑丽语音报警呼叫站的扩展组件，可以添加 7 个额外的区域选择键。它具有与呼叫站相同的稳定金属基座。它采用独特的设计，不仅可以放置在台面上，而且还可以平整地嵌入台面。

### 基本功能

每个呼叫站支持 6 个区域选择。在连接其中任意一个装置后，可以添加 7 个区域或区域组( 可选 )。每个 LBB 1956/00 呼叫站最多可以添加 8 个键盘。键盘上的 LED 指示灯可以指示活动的区域。

#### 控件和指示灯

- 7 个区域选择键
- 7 个区域选择 LED 指示灯
- 8 个 DIP 开关

#### 互连组件

- 2 个 RJ45 插孔
- 24 VDC 输入
- 键盘连接器

### 证书与认可

地区	认证	符合性声明
欧洲	CE	符合性声明

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准

### 技术规格

#### 电气指标

##### 电源

电压范围 24 VDC ( 由 LBB 1956/00 提供 )

电流消耗 <15 mA

#### 机械指标

基座尺寸 40 x 100 x 235 毫米  
( 1.57 x 3.97 x 9.25 英寸 )

重量 约 1 千克

安装 支架，与 LBB 1956/00 或其它 LBB 1957/00 配合使用

颜色 碳黑色和银白色

#### 环境要求

操作温度 -10 °C 至 +55 °C ( 14 °F 至 +131 °F )

存储温度 -40 °C 至 +70 °C ( -40 °F 至 +158 °F )

相对湿度 <95%

订购信息

**LBB 1957/00 斑丽语音报警键盘** **LBB1957/00**

LBB 1956/00 斑丽语音报警呼叫站的扩展组件，可以添加7个额外的区域选择键。

中国大陆联络方式：  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式：  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by